



# Loewe klang mr1 | mr3 | mr5

Altavoz multiroom

Multiroom a través de DTS Play-Fi, Apple AirPlay2 o Google Chromecast

Potencia de sonido de 30, 150 ó 180 vatios

Sistema multicanal Loewe a través de WDAL 2.0

Panel táctil de cristal en la parte superior que permite memorizar hasta cinco favoritos



Información de producto  
Loewe klang mr1/mr3/mr5  
Situación: Junio de 2022

**LOEWE**

loewe.tv     

# Loewe klang mr1 | mr3 | mr5

Altavoz multiroom



## Streaming directo.

Apple Airplay 2, Google Chromecast y DTS Play-Fi permiten disfrutar de una gran variedad de servicios, como Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer y radio por Internet.

## Interfaz táctil.

El panel táctil de cristal de la parte superior es fácil de manejar y permite memorizar hasta cinco favoritos de varias fuentes.

## Tamaño / Peso.

klang mr1: 160 x 188 x 154 mm, 1,2 kg  
klang mr3: 196 x 321 x 187,54 mm, 3,2 kg  
klang mr5: 225 x 401 x 215 mm, 4,4 kg

## Bluetooth.

Conecta tu teléfono móvil al altavoz a través de Bluetooth para reproducir tu playlist favorita.

## Potencia de sonido.

La disposición de los altavoces unida a los radiadores pasivos proporciona un sonido perfectamente equilibrado de 30, 150 ó 180 vatios, con graves potentes y agudos cristalinos.

## Color.

 Gris basalto

## Multicanal.

Los klang mr están equipados con WDAL 2.0 para que puedan usarse como altavoces satélites inalámbricos de baja latencia para ampliar la escena sonora.

## Elegancia.

El diseño es elegante y atractivo. El panel superior de cristal con botones táctiles y LED de estado es un guiño al ojo de Loewe. La estructura está recubierta con nuestra excelente tela acústica y se integra perfectamente en cualquier entorno.

## Alimentación.

CA de 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz



## Datos técnicos

Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales™ o marcas comerciales registradas® de sus respectivos titulares. Su uso no implica ninguna afiliación con ellos o aprobación por su parte. Google y Chromecast built-in son marcas comerciales de Google LLC.

Tipo de dispositivo Loewe	klang mr1	klang mr3	klang mr5
Referencia:	60604D11	60607D10	60608D10
Alimentación:	CA de 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz		
Potencia de salida:	30 W	150 W	180 W
Consumo en espera:	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Consumo en espera de red:	4,0 – 7,0 W	4,0 – 7,0 W	4,0 – 7,0 W
Respuesta en frecuencia:	75 Hz – 20 kHz	41 Hz – 20 kHz	36 Hz – 20 kHz
Estándares WLAN compatibles:	IEEE 802.11a/b/g/n		
Potencia/rango de frecuencias WLAN:	Potencia máxima <100 mW a 2.400 – 2.483,5 MHz Potencia máxima <100 mW a 5.150 – 5.350 MHz Potencia máxima <100 mW a 5.470 – 5.725 MHz Potencia máxima <100 mW a 5.725 – 5.850 MHz		
Versión Bluetooth:	V4.2	-	-
Potencia/rango de frecuencias Bluetooth:	Potencia máxima <10 mW a 2.402 – 2.480 MHz		
Protocolos Bluetooth:	A2DP, AVRCP		
Dimensiones (An x Al x F):	160 x 188 x 154 mm	196 x 321 x 187 mm	225 x 401 x 215 mm
Peso:	1,2 kg	3,2 kg	4,4 kg
Temperatura ambiente:	5° C – 35° C		
Humedad relativa (sin condensación):	20 – 80 %		
Observaciones:	Incluye soporte de pared	-	-

Información de producto  
Loewe klang mr1/mr3/mr5  
Situación: junio de 2022

Especificaciones en mm: An = ancho, Al = alto, F = fondo del producto